

Аккумуляторы Ritar EV12

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mne@nt-rt.ru || сайт: <https://metlana.nt-rt.ru/>

Тяговый аккумулятор RITAR EV12-22



Тяговый аккумулятор RITAR EV12-22 - стационарный моноблок с напряжением 12В и емкостью 22 Ач (при C20) / 18,3 Ач (при C5). Аккумулятор стационарный необслуживаемый, свинцово-кислотный, изготовленный по технологии AGM. Жидкий электролит удерживается неподвижно внутри мелкопористых стекловолоконных сепараторов. Аккумулятор герметичный и необслуживаемый. Допускается работа в любом положении. АКБ выдерживает глубокий разряд. Создан для интенсивного циклического режима работы. Также может использоваться в буферном режиме. Можно эксплуатировать батарею в экстремальных условиях. Количество циклов - 500 при DOD 80%. Особый сплав решеток пластин с низким внутренним сопротивлением обеспечивает быстрый заряд АКБ RITAR. Разработан специально для использования в подъемниках, штабелёра, погрузчиках, гольф-карах, лодках, электромобилях и другой технике на электротяге.

Характеристики

Производитель: RITAR

Емкость C20, Ач: 22

Емкость C5, Ач: 18.3

Напряжение, В: 12

Тип: стационарный необслуживаемый

Технология: AGM

Кол-во циклов разряда/заряда, шт: 500 при DOD 80%

Ширина, мм: 77

Длина, мм: 181

Высота, мм: 167

Высота с клеммами, мм: 167

Вес, кг: 6.2

Клеммы: M5

Фронттерминальные: нет

Материал корпуса: ABS пластик

Температура эксплуатации: -10...+40

АКБ Ritar EV12-33H для аккумуляторных кресел для людей с ограниченными возможностями



Герметизированные аккумуляторные батареи AGM (аналог гелевых) глубокого цикла серии EV - тяговые батареи, предназначенные для работы в циклическом режиме.

Не требуют долива электролита в процессе эксплуатации.

При заряде данных аккумуляторных батарей не выделяется водород и не происходит испарение кислоты. В связи с этим, не требуется оборудование специального помещения для заряда АКБ.

Области применения:

Поломоечные машины

Электрические скутеры

Резервные источники энергии

Аккумуляторные кресла для людей с ограниченными возможностями

Другие транспортные средства и агрегаты с электропитанием от аккумуляторов

Емкость 33 Ач/20ч. Комплект из двух таких АКБ обеспечивает более 2 часов автономной работы.

Рекомендуемый алгоритм цикла зарядки:

"IUU" - "IU"

Рекомендуемое предельное напряжение заряда:

2,43 - 2,47 В на элемент

Разряжать аккумуляторную батарею более чем на 80% запрещается, в противном случае гарантия на нее аннулируется.

Характеристики:

Номинальное напряжение - 12 В

Емкость батареи - 33 Ач/20ч

Тип терминала - M6

Масса - 10 кг

Длина - 195 мм

Ширина - 130 мм

Полная высота - 168 мм

Тяговый аккумулятор RITAR EV12-45



Тяговый аккумулятор RITAR EV12-45 - стационарный моноблок с напряжением 12В и емкостью 45 Ач (при C20) / 38,3 Ач (при C5). Аккумулятор стационарный необслуживаемый, свинцово-кислотный, изготовленный по технологии AGM. Жидкий электролит удерживается неподвижно внутри мелкопористых стекловолоконных сепараторов. Аккумулятор герметичный и необслуживаемый. Допускается работа в любом положении. АКБ выдерживает глубокий разряд. Создан для интенсивного циклического режима работы. Также может использоваться в буферном режиме. Можно эксплуатировать батарею в экстремальных условиях. Количество циклов - 500 при DOD 80%. Особый сплав решеток пластин с низким внутренним сопротивлением обеспечивает быстрый заряд АКБ RITAR. Разработан специально для использования в подъемниках, штабелёра, погрузчиках, гольф-карах, лодках, электромобилях и другой технике на электротяге.

Характеристики

Производитель: RITAR

Емкость C20, Ач: 45

Емкость C5, Ач: 38.3

Напряжение, В: 12

Тип: стационарный необслуживаемый

Технология: AGM

Кол-во циклов разряда/заряда, шт: 500 при DOD 80%

Ширина, мм: 166

Длина, мм: 198

Высота, мм: 169

Высота с клеммами, мм: 169

Вес, кг: 14.6

Клеммы: M6

Фронттерминальные: нет

Материал корпуса: ABS пластик

Температура эксплуатации: -10...+40

АКБ Ritar EV12-75 для полумоечной машины Метлана М50



Герметизированные аккумуляторные батареи AGM (аналог гелевых) глубокого цикла серии EV - тяговые батареи, предназначенные для работы в циклическом режиме. Не требуют долива электролита в процессе эксплуатации. При заряде данных аккумуляторных батарей не выделяется водород и не происходит испарение кислоты. В связи с этим, не требуется оборудование специального помещения для заряда АКБ.

Области применения:

Полумоечные машины

Подметальные машины

Гольф-кары

Катера с электрическим мотором

Электрические скутеры

Резервные источники энергии

Аккумуляторные кресла для людей с ограниченными возможностями

Другие транспортные средства и агрегаты с электропитанием от аккумуляторов

Емкость 75Ач/20ч. Комплект из двух таких АКБ обеспечивает более 2 часов автономной работы полумоечной машины Метлана М50В.

Рекомендуемый алгоритм цикла зарядки:

"IUU" - "IU"

Рекомендуемое предельное напряжение заряда:

2,43 - 2,47 В на элемент

Разряжать аккумуляторную батарею более чем на 80% запрещается, в противном случае гарантия на нее аннулируется.

Характеристики:

Номинальное напряжение - 12В

Емкость батареи - 75Ач/20ч

Тип терминала - F11 (M6)

Масса - 22,5 кг

Длина - 260 мм

Ширина - 169 мм

Высота - 211 мм

Полная высота - 216 мм

Тяговая АКБ EV12-90S (12 В, 90 Ач/20ч)



Тяговый аккумуляторный моноблок, представляющий собой 6 свинцово-кислотных аккумуляторов (элементов) напряжением 2В, собранных в общем корпусе. Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (Absorbent Glass Mat) - электролит (раствор серной кислоты) иммобилизован в сепараторах из стекловолокна, расположенных между пластинами-электродами. Специальная конструкция аккумуляторов и тщательно подобранный состав материалов, из которых изготовлены пластины и сепараторы, гарантируют практически полную рекомбинацию газа, выделяемого в процессе зарядки батареи. Для стравливания избыточного газа и выравнивания внутрикорпусного давления предусмотрены предохранительные клапаны.

Конструкция аккумуляторной батареи гарантированно исключает возможность вытекания электролита, в том числе при эксплуатации аккумулятора, находящегося на боку. Даже при повреждении АКБ электролит не вытекает. Это делает AGM аккумуляторы безопасными для экологии и здоровья человека, что позволяет применять их даже на объектах с повышенными требованиями к охране окружающей среды.

Габариты (ДхШхВ), мм	12
Габариты (ДхШхВ), мм	90
Габариты (ДхШхВ), мм	76.5
Габариты (ДхШхВ), мм	△ 6
Масса нетто, кг	260
Масса брутто, кг	169
Вместимость, л	211
Объем электролита (при 25°C), л	216
Объем электролита (при 25°C), л	26

АКБ Ritar EV12-100S для полумоечной машины Метлана М50



Герметизированные аккумуляторные батареи AGM (аналог гелевых) глубокого цикла серии EV - тяговые батареи, предназначенные для работы в циклическом режиме.

Не требуют долива электролита в процессе эксплуатации.

При заряде данных аккумуляторных батарей не выделяется водород и не происходит испарение кислоты. В связи с этим, не требуется оборудование специального помещения для заряда АКБ.

Области применения:

Полумоечные машины

Подметальные машины

Гольф-кары

Катера с электрическим мотором

Электрические скутеры

Резервные источники энергии

Аккумуляторные кресла для людей с ограниченными возможностями

Другие транспортные средства и агрегаты с электропитанием от аккумуляторов

Емкость 100Ач/20ч. Комплект из двух таких АКБ обеспечивает до 3 часов автономной работы полумоечной машины Метлана М50В.

Рекомендуемый алгоритм цикла зарядки:

"IUII" - "IUI"

Рекомендуемое предельное напряжение заряда:

2,43 - 2,47 В на элемент

Разряжать аккумуляторную батарею более чем на 80% запрещается, в противном случае гарантия на нее аннулируется.

Характеристики:

Номинальное напряжение - 12В

Емкость батареи - 100Ач/20ч

Тип терминала - F12 (M8)

Масса - 30 кг

Длина - 307 мм

Ширина - 169 мм

Высота - 215 мм

Полная высота - 232мм

АКБ Ritar EV12-110 для полумоечной машины Метлана М50



Герметизированные аккумуляторные батареи AGM (аналог гелевых) глубокого цикла серии EV - тяговые батареи, предназначенные для работы в циклическом режиме. Не требуют долива электролита в процессе эксплуатации. При заряде данных аккумуляторных батарей не выделяется водород и не происходит испарение кислоты. В связи с этим, не требуется оборудование специального помещения для заряда АКБ.

Области применения:

Полумоечные машины

Подметальные машины

Гольф-кары

Катера с электрическим мотором

Электрические скутеры

Резервные источники энергии

Аккумуляторные кресла для людей с ограниченными возможностями

Другие транспортные средства и агрегаты с электропитанием от аккумуляторов

Емкость 110Ач/20ч. Комплект из двух таких АКБ обеспечивает до 4 часов автономной работы полумоечной машины Метлана М50В.

Рекомендуемый алгоритм цикла зарядки:

"IUU" - "IU"

Рекомендуемое предельное напряжение заряда:

2,43 - 2,47 В на элемент

Разряжать аккумуляторную батарею более чем на 80% запрещается, в противном случае гарантия на нее аннулируется.

Характеристики:

Номинальное напряжение - 12В

Емкость батареи - 110Ач/20ч

Тип терминала - F12 (M8)

Масса - 30,5 кг

Длина - 328 мм

Ширина - 172 мм

Высота - 220 мм

Полная высота - 237 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mne@nt-rt.ru || сайт: <https://metlana.nt-rt.ru/>